Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:09

Link do produktu: https://www.napedy.net/bister-rcs-4-sterownik-indywidualny-p-335.html



BISTER RCS-4 - Sterownik indywidualny

Cena	**395,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**BISTER_RCS-4**
Producent	**BISTER**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Sterownik **BISTER RCS-4** to uniwersalny i zarazem podstawowy w zastosowaniach, zdalnie sterowany łącznik separujący z podtrzymaniem sterowania, współpracujący z jednym napędem rolety wyposażonym w elektromechaniczne wyłączniki krańcowe. To ograniczenie rekompensowane jest jednak faktem, iż w odróżnieniu od typu 4E, po zakończeniu sterowania wyłącza się i w ogóle nie pobiera prądu z sieci.

Charakterystyka użytkowa łącznika RCS4:

- Łącznik z podtrzymaniem - nie pobiera prądu po wyłączeniu napędu, współpracuje z przyciskami żaluzjowymi o zestyku chwilowym.
- Uruchomienie silnika następuje przez podanie na krótki czas sterowania w danym kierunku (przycisk indywidualny albo sterowanie grupowe). Jeżeli tak uruchomionego napędu nie zatrzymamy, to roleta samoczynnie osiągnie położenie skrajne we właściwym dla siebie czasie i zatrzyma się.
- W pozycji skrajnej rolety (całkowicie otwarta albo zamknięta), aby zapewnić podtrzymanie ruchu w wybranym kierunku, należy przytrzymać przycisk na minimum 2 sek. (histereza mechaniczna - zabezpiecza przed zakłóceniami). Poza położeniami skrajnymi wymagany czas sterowania jest krótszy od 0,2 sek.
- Podczas jazdy np. "w górę" możemy napęd trwale zatrzymać podając sterowanie "w dół" na dowolny czas (min. 0,2 sek.). Napęd będzie ponownie gotów do uruchomienia, gdy zakończymy to sterowanie (np. puścimy klawisz przycisku żaluzjowego).
- W przypadku jednoczesnego otrzymania dwóch przeciwnych sterowań, RCS4 wyłącza napęd i pozostaje w tym stanie do zaniku wszystkich sterowań (czyli ostatniego z nich). Jest to funkcja "stop awaryjny" wykorzystywana, gdy chcemy zatrzymać napęd podczas ruchu spowodowanego sterowaniem grupowym.
- W przypadku podania sterowania na długi czas (włączona stacyjka blokady albo działa sterowanie z centrali), roleta osiąga położenie skrajne, zatrzymuje się i jest blokowana aż do zaniku tego sterowania.
- Łącznik dedykowany jest wyłącznie napędom z elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi.
- Indywidualne dane techniczne: wymiary - ośmiokąt o przekątnej ≤56mm, wysokość 21mm; pobór mocy przez: jedno wejście sterujące ≤ 0,9VA , cały układ ≤ 1,6VA; wymagany minimalny czas sterowania ≤2 sek. (w pozycji skrajnej rolety).