Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:55

Link do produktu: https://www.napedy.net/fotokomorki-dtm-slim-flash-z-wbudowana-lampa-sygnalizujaca-led-p-2220.html



Fotokomórki DTM SLIM FLASH z wbudowaną lampą sygnalizującą LED

Cena	**210,00 zł**
Numer katalogowy	**DTM_SLIMFLASH**
Producent	**DTM**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Fotokomórki DTM SLIM FLASH z wbudowaną lampą sygnalizującą LED.

Fotokomórka SLIMFLASH jest podwójnym elementem bezpieczeństwa w automatyce bramowej - barierą bezpieczeństwa oraz lampą sygnalizacyjną. Wąska obudowa z obrotową optyką dają szerokie możliwości montażu. Wbudowana lampa sygnalizacyjna upraszcza instalację automatyki a użyte w niej światło LED gwarantuje wieloletnią, bezobsługową pracę. Umieszczenie lamp na granicach szerokości światła bramy, oprócz standardowej funkcji ostrzegawczej, wskazuje miejsce wjazdu w warunkach ograniczonej widoczności.

- wbudowana lampa sygnalizacyjna LED
- regulacja kąta patrzenia 200° w poziomie
- wąska obudowa 38mm
- funkcja synchronizacji nadajnik - odbiornik
- podwójny przekaźnik na wyjściu
- efektowna bryzgoszczelna obudowa
- wyjścia stykowe NO lub NC
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła

Parametry podstawowe

gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	38x36x145mm
sposób montażu:	obudowa natynkowa, bryzgoszczelna, IP-54
materiał obudowy:	ABS, poliwęglanowe klosze
temperatura pracy (min./max.):	-20°C / +55°C
waga:	165g

Parametry fotokomórki

gwarantowany zasięg działania:	1-15m
regulacja kąta patrzenia:	200° w poziomie
zasilanie nadajnika i odbiornika:	12...24V AC/DC ±10%
pobór prądu odbiornika:	max. 25mA
pobór prądu nadajnika:	max. 25mA

Parametry lampy sygnalizacyjnej

zasilanie lampy sygnalizacyjnej:	12...24V AC/DC ±10%
pobór prądu lampy sygnalizacyjnej:	2x 120mA
moc:	2x 3W
technologia:	LED
żywotność:	<50 000h
odporność na wstrząsy i wibracje:	wysoka

Elementy wykonawcze

wyjścia stykowe (typ / maksymalne obciążenie):	NO lub NC / 1A (24V AC/DC)

Funkcjonalność

regulowany kąt patrzenia:	200° w poziomie w nadajniku i odbiorniku, umożliwia zamontowanie fotokomórki na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny bramy
interfejs użytkownika:	diody świecące, sygnalizujące podłączenie zasilania oraz ułatwiające synchronizację promienia nadajnika z odbiornikiem
dodatkowe zabezpieczenie:	układ wyjściowy o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa (w przypadku uszkodzenia, wyjście fotokomórki przechodzi zawsze w stan naruszenia)
zabezpieczenie przed zakłócaniem się 2 par fotokomórek:	tak, funkcja synchronizacji (wymaga zasilania AC)