

Link do produktu: <https://www.napedy.net/radiodbiornik-2-kanalowy-dtm-flex-868-galactic-p-1920.html>

Radioodbiornik 2-kanalowy DTM FLEX 868 GALACTIC

Cena	329,00 zł
Numer katalogowy	DTM_FLEX_868
Producent	DTM
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Radioodbiornik 2-kanalowy DTM FLEX 868 GALACTIC.

FLEX868 to standardowy odbiornik radiowy w bryzgoszczelnej obudowie, prosty w obsłudze z zaawansowanymi możliwościami i licznymi dodatkowymi opcjami.

- Odbiornik dwuzakresowy - współpracuje z pilotami serii DTM868MHz i opcjonalnie z pilotami serii DTM433MHz, po wyposażeniu w moduł radiowy SHR-F433.
- Przeznaczony do współpracy ze sterownikami automatyki bramowej i innymi urządzeniami elektrycznymi.
- pamięć na 9 999 pilotów
- zarządzanie przez Internet
- sterowanie automatyką przez smartphone - aplikacja Wirtualny pilot DTM na urządzenia z systemem Android - dostępna w Google Play
- prosty w obsłudze z zaawansowanymi możliwościami
- modułowa budowa
- wbudowana pamięć na 50 000 zdarzeń
- **funkcja Galactic - dopisywanie pilotów zaprogramowanych poza instalacją**
- komunikat o stanie bramy lub alarmu dzięki informacji zwrotnej z wejścia sygnalizacyjnego
- zasilanie 12...24V AC/DC $\pm 10\%$
- maksymalny pobór prądu 350mA
- pojemność pamięci 9 999 pilotów serii DTM868MHz, każdy o indywidualnym numerze w pamięci
- pojemność pamięci zdarzeń 50 000 pozycji
- modułowa budowa płyta główna, moduł z dwoma dodatkowymi kanałami REL-2, moduł z dwoma kanałami mocy REL-2-PWR, karta Wi-Fi WL, moduł pamięci konfiguracji i zdarzeń odbiornika M2
- temperatura pracy -20°C / $+55^{\circ}\text{C}$
- sposób montażu w bryzgoszczelnej obudowie plastikowej IP-54 lub w obudowach innych urządzeń (dodatkowe otwory montażowe w standaryzowanym rozstawie)
- gabaryty zewnętrzne obudowy / płytki odbiornika (szer. x dł. x wys.) 72x132x41mm / 58x88x27mm (32mm z wpiętymi akcesoriami)
- wyjścia przekaźnikowe na płycie bazowej odbiornika (typ / ilość / maksymalne obciążenie) NO lub NC / 2 / 1A (24V AC/DC)
- wyjścia przekaźnikowe na płycie modułu dodatkowego REL-2 (typ / ilość / maksymalne obciążenie) NO lub NC / 2 / 1A (24VAC/DC)
- wyjścia przekaźnikowe na płycie modułu dodatkowego REL-2-PWR (typ / ilość / maksymalne obciążenie) NO / 2 / 5A (230VAC)
- tryby pracy wyjść monostabilny (0,1s do 6553,5s z rozdzielczością 0,1s), bistabilny lub chwilowy
- moduł radiowy nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy z inteligentną adaptacją do zewnętrznych warunków radiowych, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i optymalną czułość
- zabezpieczenie transmisji 104-bit IRS
- rodzaj modulacji / częstotliwość FSK / 868 MHz

- impedancja wejściowa anteny 50 Ω
- antena antena przewodowa, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej, w opcji antena prętowa na obudowę
- zarządzanie odbiornikiem manualnie za pomocą przycisków i wyświetlacza LED lub przez połączenie Wi-Fi i przeglądarkę internetową
- sterowanie odbiornikiem za pomocą pilotów, wejścia sterowania ręcznego lub smartphona
- autoryzacja dostępu do menu odbiornika możliwość zabezpieczenia dostępu do odbiornika kodem PIN
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym
- szybkie dopisanie pilota przy użyciu tylko przycisku programowanego kanału odbiornika C1...C4
- wpisanie pilota bez dostępu do przycisków odbiornika funkcja zdalnego dopisywania pilota w zasięgu radiowym odbiornika lub zdalnie za pomocą aplikacji CloudFlex
- administracja pilotami zarządzanie pilotem nawet bez jego fizycznej obecności