

Link do produktu: <https://www.napedy.net/elmes-st100hs-radiowy-sterownik-do-rolet-i-bram-p-365.html>

ELMES ST100HS - Radiowy sterownik do rolet i bram

Cena	179,99 zł
Cena produktu	189,00 zł
Numer katalogowy	ELMES_ST100HS
Producent	ELMES
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Sterownik przeznaczony jest do zdalnego sterowania roletą okienną, rolowaną bramą garażową oraz innymi urządzeniami, w których stosuje się bezkomutatorowy silnik prądu zmiennego (zaleca się stosowanie silników z wyłącznikami krańcowymi np. firmy SOMFY). Sterownik ma zaciski do podłączenia napięcia zasilania sieciowego 230VAC, silnika 230VAC, lampy ostrzegawczej, wyłączników ściennych roletowych astabilnych (bez podtrzymania) oraz sygnału z fotokomórki. W zestawie są dwa piloty.

Posiada następujące funkcje użytkowe:

- współpraca z 1 albo 2 przyciskami pilota,
- sterowanie zewnętrzną lampą pełniącą funkcję ostrzegawczą albo oświetleniową,
- automatyczne zamykanie po upływie zaprogramowanego czasu PAUZY (1sek do 4min),
- automatyczne otwarcie rolety/bramy po zadziałaniu fotokomórki w czasie zamykania,
- przedłużenie czasu PAUZY, gdy zadziała fotokomórka.

Na bazie sterowników ST100H można zbudować system centralnego sterowania roletami. Przy każdej roletce instalujemy sterownik, do którego możemy również podłączyć podwójny wyłącznik ścienny typu dzwonkowy. Ta konfiguracja sprawdza się wszędzie tam, gdzie zależy nam na sterowaniu każdej rolety z osobną zdalnie za pomocą pilota, lub przy pomocy wyłącznika ściennego. Sterownia wszystkimi roletami lub grupą dokonujemy tylko za pomocą pilota.

Charakterystyka:

- odbiornik 433,92MHz (superheterodyna);
- pamięć pilotów: 12 (opcja 112);
- zasilanie sterownika: 230VAC, 2VA;
- wyjścia silnika: przekaźnikowe, 2 x NO, maks. 16A/250VAC;
- wyjście na lampę: maks. 5A/250VAC;
- wejście na fotokomórkę typu NC (normalnie zwarta);
- czas podtrzymania wyjść przekaźnikowych: 1 s do 4 min, wspólny dla zamykania i otwierania;
- czas PAUZY: 1 s do 4 min;
- wymiary zewnętrzne (dł/szer/wys) 87/87/39mm.

Do pobrania:		Instrukcja obsługi
--------------	---	------------------------------------